INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Elektroniczna waga platformowa DAKOTA (model: M90160) przeznaczona do precyzyjnego ważenia, obliczania cen oraz zapamiętywania pomiarów w magazynach, handlu i rolnictwie.
- Zabrania się używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

2. Zagrożenia

- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub kontaktu wagi z wodą i płynami.
- Zagrożenie związane z uszkodzeniem mechanicznym wagi przy przekroczeniu maksymalnego nacisku (obciążenia).
- Ryzyko przewrócenia się wagi lub niestabilnego pomiaru przy ustawieniu na nierównej powierzchni.

3. Środki bezpieczeństwa

- Ustawić wagę na stabilnej, równej powierzchni oraz wypoziomować ją za pomocą czterech nóżek, korzystając z wbudowanej poziomnicy.
- Zawsze wyjmować wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy urządzenie nie jest używane lub przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Przed podłączeniem sprawdzić stan kabla zasilającego i wtyczki (w przypadku uszkodzenia nie używać urządzenia i oddać do autoryzowanego serwisu).
- Chronić wagę przed działaniem wilgoci i nigdy nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się przekraczania maksymalnego nacisku wagi wynoszącego 40 kg.
- Zabrania się pozostawiania urządzenia włączonego bez nadzoru.
- Zabrania się umieszczania na wadze przedmiotów z silnym magnesem.
- Zabrania się modyfikowania konstrukcji wagi.

5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie i poziomowanie: Ustawić wagę na równej i stabilnej płaszczyźnie, wypoziomować ją za pomocą czterech nóżek i poziomnicy, upewniając się, że nic jej nie dotyka.
2. Włączenie i zerowanie: Podłączyć zasilanie i włączyć wagę (wbudowany akumulator lub kabel sieciowy). Użyć przycisku [Zero], jeśli wyświetlacz wskazuje wartość inną niż zero.
3. Ważenie i tarowanie: Położyć towar na szalce. Użyć przycisku [Tare] do wytarowania masy opakowania oraz klawiszy numerycznych [0–9] do wprowadzenia ceny/danych.
4. Zakończenie pracy: Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Zasilanie i pamięć: Waga M90160 posiada wbudowany akumulator ładowany przez kabel sieciowy, funkcję automatycznego zerowania i śledzenia zera, zapis pomiarów (0–99) oraz automatyczne wyłączenie oszczędzające baterię.

7. Utylizacja

Zużyte urządzenie elektryczne wraz z akumulatorem należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki elektroodpadów (zgodnie z WEEE).

8. Dane techniczne (skrót)

- Produkt: Waga elektroniczna DAKOTA (Model: M90160)
- Maksymalny nacisk: 40 kg
- Zasilanie: Sieciowe 230V + wbudowany akumulator

9. Identyfikacja produktu

WAGA ELEKTRONICZNA DAKOTA (Model: M90160)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl