INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Wielofunkcyjna ostrzałka elektryczna przeznaczona do ostrzenia wierteł, dłut, noży oraz nożyczek w warunkach domowych i warsztatowych.
- Urządzenie wyposażone w wymienne moduły robocze dedykowane do konkretnych narzędzi.

2. Zagrożenia

- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodu lub pracy w wilgotnym otoczeniu.
- Ryzyko oparzeń termicznych lub przegrzania ostrzonego materiału (rozbarwienie krawędzi) przy zbyt silnym docisku.
- Odpryski cząstek metalu i pyłu ściernego (zagrożenie dla oczu i dróg oddechowych).

3. Środki bezpieczeństwa

- Stosować środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu oraz obuwie antypoślizgowe.
- Pracować w pozycji siedzącej (na krześle z oparciem), zapewniając dobrą wentylację i oświetlenie stanowiska.
- Upewnić się, że blat jest czysty i stabilny, a włącznik znajduje się w pozycji OFF przed podłączeniem do sieci (230V / 50Hz).
- Bezwzględnie zakazuje się wkładania ciał obcych lub małych elementów (np. śrubek) w otwory robocze ostrzałki.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się używania ostrzałki na deszczu lub w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Zabrania się wymiany modułów roboczych bez uprzedniego odłączenia wtyczki z gniazda zasilającego.
- Zabrania się przeciążania urządzenia i wywierania nadmiernego nacisku na ostrzone narzędzia.
- Zabrania się pozostawiania włączonego urządzenia bez nadzoru.

5. Procedura podstawowa

1. Montaż modułu: Odłączyć zasilanie, wcisnąć zatrzask u podstawy i wymienić moduł roboczy na odpowiedni (wiertła, dłuta, noże, nożyczki).
2. Przygotowanie: Oczyścić ostrzony element ze smarów i olejów. Podłączyć urządzenie do gniazda 230V.
3. Uruchomienie i praca: Włączyć ostrzałkę włącznikiem głównym i równomiernie, bez nadmiernego docisku, przeprowadzić proces ostrzenia zgodnie z przeznaczeniem modułu.
4. Zakończenie: Wyłączyć urządzenie włącznikiem w pozycję 0/OFF, odczekać do całkowitego zatrzymania tarczy i odłączyć zasilanie.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Wymienne moduły: Każdy moduł (wiertła, dłuta, noże, nożyczki) montuje się na zatrzask z zachowaniem dopuszczalnego luzu roboczego ok. 3 mm.

7. Utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu recyklingu elektroodpadów (zgodnie z dyrektywą WEEE). Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: M22292
- Zasilanie: 230V / 50Hz
- Moc: 180W
- Obroty max: 6700 obr/min
- Obsługiwane elementy: Wiertła 3-10 mm, dłuta do 50 mm, noże, nożyczki

9. Identyfikacja produktu

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA (Kod produktu: M22292)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl