INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Bezszczotkowy sekator akumulatorowy (model: C83006 marki CATA) przeznaczony do cięcia małych gałązek, winogron, krzewów i drzewek w ogrodzie i sadownictwie.
- Zabrania się używania narzędzia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

2. Zagrożenia

- Ryzyko ciężkich obrażeń ciała (skaleczeń, amputacji) w przypadku kontaktu dłoni lub palców z ostrymi ostrzami tnącymi.
- Zagrożenie pożarem lub wybuchem akumulatora litowo-jonowego w wyniku zwarcia, uszkodzenia mechanicznego lub działania wysokich temperatur.
- Ryzyko porażenia prądem przy używaniu ładowarki w wilgotnych miejscach lub na deszczu.

3. Środki bezpieczeństwa

- Zawsze trzymać wolną dłoń oraz inne części ciała z dala od obszaru cięcia (ryzyko poważnego urazu).
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawic roboczych odpornych na przecięcia, okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.
- Po zakończeniu pracy lub przed konserwacją/wymianą ostrza należy bezwzględnie zablokować sekator i wyjąć akumulator.
- Ładować akumulator wyłącznie w oryginalnej ładowarce dostarczonej przez producenta, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się cięcia grubych gałęzi przekraczających maksymalną średnicę cięcia (28 mm dla drewna mokrego) oraz materiałów innych niż roślinne (np. drutu, metalu).
- Zabrania się pozostawiania włączonego narzędzia bez nadzoru lub używania go przez osoby nieprzeszkolone i dzieci.
- Zabrania się wystawiania akumulatora i ładowarki na działanie deszczu lub wilgoci.

5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie: Sprawdzić stan naładowania akumulatora (2 Ah, 21V) oraz stan i czystość ostrzy tnących (wykonać smarowanie przez otwór centralny lub oś ostrza).
2. Uruchomienie: Włożyć naładowany akumulator, włączyć urządzenie i odblokować sekator zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Cięcie: Umieścić gałąź między ostrzami i nacisnąć spust, aby wykonać cięcie (silnik bezszczotkowy o obrotach 2200 obr/min zapewnia szybką pracę).
4. Zakończenie pracy: Zablokować ostrza w pozycji zamkniętej, wyjąć akumulator, oczyścić ostrza i naoliwić je przed schowaniem do przechowywania.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Konserwacja ostrza: Regularnie smarować oś lub otwór centralny ostrza oraz dbać o czystość styków akumulatora.

7. Utylizacja

Zużyty sekator oraz akumulator litowo-jonowy należy oddać do punktu recyklingu elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami (zakaz wyrzucania do odpadów komunalnych).

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: C83006 (Marka: CATA)
- Napięcie pracy: 21 V
- Maksymalna średnica cięcia (drewno mokre): 28 mm
- Akumulator: 2 Ah
- Waga: 890 g
- Poziom hałasu: LpA = 58 dB(A), LwA = 78 dB(A)

9. Identyfikacja produktu

BEZSZCZOTKOWY SEKATOR AKUMULATOROWY (Model: C83006)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl