INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wkrętarka akumulatorowa

Model M80484

UWAGA

Przed wierceniem w ścianach sprawdź, czy nie ma w nich ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i wodnych. Przy zablokowaniu wiertła natychmiast wyłącz narzędzie – występuje silny moment reakcji (odrzut). Akumulator ładuj tylko dołączoną ładowarką.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Akumulatorowa wkrętarka Li-Ion 21 V (2200 obr/min, uchwyt 10 mm) do wkręcania wkrętów i wiercenia otworów w drewnie, metalu i tworzywach. Wyłącznie do użytku domowego.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odrzut i utrata kontroli:** zablokowanie wiertła, przeciążenie, skrzywienie w materiale.
- **Ukryte instalacje:** porażenie prądem, wybuch gazu, zalanie.
- **Akumulator Li-Ion:** zwarcie, przegrzanie, wyciek elektrolitu, pożar.
- **Wciągnięcie i odpryski:** luźna odzież, włosy, wióry.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne; bez luźnej odzieży i biżuterii; długie włosy związane.
- Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy włącznik jest wyłączony; usuń klucze i narzędzia nastawcze.
- Obrabiany przedmiot mocuj w imadle lub ściskach; trzymaj narzędzie pewnie, w stabilnej pozycji.
- Przy otworach > 10 mm wykonaj nawiercenie; stosuj chłodziwo przy wierceniu w metalu.
- Miejsce pracy czyste i oświetlone, bez cieczy i gazów łatwopalnych; dzieci z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** stosowania innych akumulatorów i ładowarek niż dostarczone.
- **ZAKAZ** rozbierania, zwierania i palenia akumulatora.
- **ZAKAZ** wystawiania narzędzia na deszcz i wilgoć.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** odkładania narzędzia przed całkowitym zatrzymaniem.
- **ZAKAZ** użytku profesjonalnego i zarobkowego.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Naładuj akumulator, załóż wiertło lub bit w uchwycie, sprawdź akcesoria.
2. **Włączenie:** Włóż akumulator przy wyłączonym włączniku; naciśnij i przytrzymaj włącznik.
3. **Praca:** Prowadź narzędzie oburącz, bez nadmiernego nacisku; przy zablokowaniu natychmiast zwolnij włącznik.
4. **Zakończenie:** Zwolnij włącznik, poczekaj na zatrzymanie i wyjmij akumulator.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją wyjmij akumulator; czyść szczotką i sprężonym powietrzem – bez wody.
- Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne; przy nadmiernym iskrzeniu sprawdź szczotki węglowe.
- Przechowuj w suchym miejscu o stałej temperaturze, poza zasięgiem dzieci; akumulator naładuj przed składowaniem.

07 UTYLIZACJA

- Narzędzie, ładowarkę i akumulator oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i baterii.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80484
Napięcie znamionowe	21 V DC
Obroty bez obciążenia	2200 obr/min
Uchwyt	10 mm
Hałas LwA	> 55 dB(A)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl